

SCHNEIDWERKZEUG V320-AS-S

ArtikelNr: 72633200



KRAFT

24 kN

LEISTUNG MIT 5.0 AH AKKU

ca. 150 Zyklen

FEATURES

- Ein Werkzeug für fast alle Anwendungen bis Ø 32 mm **außer Stahl**.
- Auch geeignet für Leiter der Klassen 5 und 6 gemäß IEC 60228 (VDE 0295).
- Konstante Schneidleistung ohne Messerwechsel, unabhängig von der Bearbeitungsabfolge.
- Einhandbedienung und LED zur Arbeitsplatzbeleuchtung.

ANWENDUNG

Schneiden von Energie- und Erdkabeln sowie Rundmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

Kabelmaterial / Nennquerschnitt und Durchmesser

Aluminium

Schneiden (Klasse 1, 2) bis Ø 32 mm (max. 4x150 mm² re/rm)

Rundmaterial bis Ø 15 mm

Kupfer

Schneiden (Klasse 1, 2) bis Ø 32 mm (max. 4x120 mm² re/rm)

Schneiden (Klasse 5, 6) bis Ø 32 mm (max. 1x120 mm²)

Schneiden (J-Y(St)Y 0,6 mm²) bis Ø 32 mm

Rundmaterial bis Ø 15 mm

Kraft	24 kN
Öffnungsweite	32 mm
Akku-Spannung	18 V (Makita-kompatibel)
Gewicht	2,4 kg
Abmessungen* L x B x H	456 x 80 x 116 mm
Kopf	offen, 180° drehbar
Werkzeugform	Stab

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät.

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://www.selected-tools.de)

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | [vitolon.com](https://www.vitolon.com)

BRANCHEN

Elektrotechnik/Schaltschrankbau/eMobility-Services, Transformatorenbau, Solartechnik, Erdungstechnik, Telekommunikation, Energieversorger

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung	Artikel-Nr.	
Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V*	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell- Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangs- spannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 8 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094

* Optional können weitere 18V Makita Akkus genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B.