



PRESSWERKZEUG VB240G-AP-S-ID

ArtikelNr: 76000900

KRAFT

60 kN

LEISTUNG MIT 5.0 AH AKKU

ca. 100 Zyklen

FEATURES

- 1-Dornverpressung – keine Verwendung von Presseinsätzen erforderlich.
- Kompakter Allrounder für saubere und effiziente Einmalverpressungen bis 240 mm².
- Verpresst auch Kabelschuhe mit Wanddicke bis zu Ø 4 mm.
- Platzsparend.

ANWENDUNG

Verpressen von Rohr-, Press- und Quetsch-Kabelschuhen und Verbindern (DIN / Nicht-DIN).

SPEZIFIKATIONEN

Material / Nennquerschnitt und Durchmesser	Aluminium	
	Pressen (1-Dorn)	50-240 mm² (DIN / Nicht-DIN)
	Kupfer	
	Pressen (1-Dorn)	16-240 mm² (DIN / Nicht-DIN)
Kraft	60 kN	
Presszeit	3-5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)	
Hub	40 mm	
Akku-Spannung	18 V (Makita-kompatibel)	
Gewicht	3,24 kg	
Abmessungen* L x B x H	390 x 80 x 100 mm	
Kopf	geschlossen, 180° drehbar	
Werkzeugform	Stab	

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://selected-tools.de)

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | vitolon.com

BRANCHEN

Energieversorger, Windenergie, Elektrotechnik (inkl. Batteriepacks, Gleichstrommotoren, DC-Schnellladestationen in Automobil-, Nutzfahrzeug- und Schifffahrt-Industrie), Solartechnik, Verkehrstechnik

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung		Artikel-Nr.
Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V*	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell- Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangs- spannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 8 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094

* Optional können weitere 18V Makita Akkus genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B.