

PRESSWERKZEUG VB400-AP-P-DID

ArtikelNr: 76001000



KRAFT

120 kN

LEISTUNG MIT 5.0 AH AKKU

ca. 100 Zyklen

FEATURES

- Presswerkzeug für Tiefenverpressung im Deep-Indent-Verfahren, geeignet für alle marktüblichen DID-Presseneinsätze.
- Auch Breitverpressung möglich - Lieferung inklusive Adapter für C-Presseneinsatz.
- Automatischer Rücklauf.

ANWENDUNG

DID-Verpressen von Press-Kabelschuhen (DIN 46235/DIN 46329) und Verbindern sowie Sechskant-Verpressen von Rohr- und Quetschkabelschuhe und Verbindern.

SPEZIFIKATIONEN

Material / Nennquerschnitt und Durchmesser

Aluminium

Pressen (DID) 25-240 mm² (DIN)

Pressen (Adapter / C-Schale) 6-300 mm² (DIN)

Pressen (Adapter / C-Schale) 6-400 mm² (Nicht-DIN)

Kupfer

Pressen (DID) 25-240 mm² (DIN)

Pressen (Adapter / C-Schale) 10-300 mm² (DIN / Nicht-DIN)

Kraft	120 kN
Presszeit	5-8 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
Hub	17 mm
Akku-Spannung	18 V (Makita-kompatibel)
Gewicht	6,3 kg
Abmessungen* L x B x H	405 x 80 x 305 mm
Kopf	geschlossen, drehbar, aufklappbar
Werkzeugform	Pistole

* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Presseneinsätze, Akku und Ladegerät.

JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://www.selected-tools.de)

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | [vitolon.com](https://www.vitolon.com)

BRANCHEN

Energieversorger, Windenergie, Anlagenbau, Netzbetreiber

ZUBEHÖR

Artikel	Typ	Beschreibung	Artikel-Nr.	
Lithium-Ionen- Akku Makita 18 V*	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
Schnell- Ladegerät	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangs- spannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 8 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
Akku-Adapter BO	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
Akku-Adapter MI	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
Akku-Adapter DE	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094

* Optional können weitere 18V Makita Akkus genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B.