



## AKKUMECHANISCHES SCHNEIDWERKZEUG VB67G-AS-G

Artikelnr: 72001200

### ÖFFNUNG

65 mm

### LEISTUNG MIT 5.0 AH AKKU

ca. 100 Zyklen

### FEATURES

- Hohe Schneidkraft für flexiblen Monteurseinsatz.
- Präzise Schnitte durch sichelförmige Klingengeometrie und effizientem Ratschen-Schneidmechanismus.
- Wartungsarm und robust.
- Einhandbedienung und LED zur Arbeitsplatzbeleuchtung.

### ANWENDUNG

Schneiden von Energiekabeln.

### SPEZIFIKATIONEN

#### Kabelmaterial / Nennquerschnitt und Durchmesser

#### Aluminium

Schneiden (Klasse 1, 2) bis Ø 63 mm (max. 1x1.000 mm<sup>2</sup> re/rm)

#### Kupfer

Schneiden (Klasse 1, 2) bis Ø 630 mm (max. 1x1.000 mm<sup>2</sup> re/rm)

#### Öffnungsweite

65 mm

#### Akku-Spannung

18 V (Makita-kompatibel)

#### Gewicht

2,8 kg

#### Abmessungen\* L x B x H

175 x 110 x 320 mm

#### Kopf

geschlossen, Ratschenprinzip

#### Werkzeugform

gerade

\* Lieferung im leichten Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät.

**JETZT IM ONLINESHOP BESTELLEN: [SELECTED-TOOLS.DE](https://www.selected-tools.de)**

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E [info@vitolon.com](mailto:info@vitolon.com) | [vitolon.com](https://www.vitolon.com)

**BRANCHEN**

Energieversorger, Netzbetreiber, Elektrotechnik, Solartechnik.

**ZUBEHÖR**

Artikel	Typ	Beschreibung	Artikel-Nr.	
<b>Lithium-Ionen-Akku Makita 18 V*</b>	BL1850B	Kapazität: Gewicht: Ladegerät: Ladezeit:	5,0 Ah 0,64 kg DC18RC 45 min (100 %)	79300115
<b>Schnell- Ladegerät</b>	DC18RC	Spannung: Frequenz: Ausgangs- spannung: Gewicht: Maße (mm):	220 – 240 V 50 – 60 Hz 8 V 0,9 kg 156 x 190 x 84	79300120
<b>Akku-Adapter BO</b>	HC-ADAP-BO-18V	Adapter passend für Bosch, 18V		79300092
<b>Akku-Adapter MI</b>	HC-ADAP-MI-18V	Adapter passend für Milwaukee, 18V		79300093
<b>Akku-Adapter DE</b>	HC-ADAP-DE-18V	Adapter passend für Dewalt, 18V		79300094

\* Optional können weitere 18V Makita Akkus genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B.